

🛚 bok@ergom.com



## Instrukcja instalacji, aktualizacji sterowników do drukarki Letatwin LM550A

Wymagania systemowe dla instalacji programu " LETATWIN PC EDYTOR" oraz sterowników drukarki na komputerze PC:

Windows Vista - wyłacznie kompatybilny z wersją 32-bit Windows

Windows 7/8/8.1/10 - wyłącznie kompatybilny z wersją 32-bit i 64-bit Windows

Wersja instalacyjna programu "Letetwin PC Edytor" wraz ze sterownikami.

- 1. Instalacja programu "LETATWIN PC EDYTOR"
- Przed instalacją "LETATWIN PC EDITOR", zakończ działanie innych programów.
- Pobierz pliki instalacyjne, następnie zapisz na komputerze.
- Rozpakuj pobrane pliki
- Otwórz folder o nazwie"Letetwin\_PC\_550A\_PC\_ce", pojawią się następujące pliki:

Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
퉬 aplikacja	2019-01-09 14:11	Folder plików	
퉬 sterowniki	2019-01-09 14:13	Folder plików	
📷 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 32 bit	2019-01-09 14:15	Skrót	3 KB
📷 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 64 bit	2019-01-09 14:16	Skrót	3 KB
📷 Start aplikacji	2019-01-09 14:17	Skrót	3 KB
📷 Start aplikacji	2019-01-09 14:17	Skrót	3 KB

## Uruchom "Start aplikacji"

Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
📔 aplikacja	2019-01-09 14:11	Folder plików	
鷆 sterowniki	2019-01-09 14:13	Folder plików	
📷 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 32 bit	2019-01-09 14:15	Skrót	3 KB
🗾 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 64 bit	2019-01-09 14:16	Skrót	3 KB
💽 Start aplikacji	2019-01-09 14:17	Skrót	3 KB



AKCESORIA DO OKABLOWANIA KOŃCÓWKI KABLOWE NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW ROZDZIELNICE I OBUDOWY







Kontynuuj proces instalacji, stosownie do komunikatów wyświetlanych na ekranie. **Uwaga:** Jeśli została zainstalowana poprzednia wersja "LETATWIN PC EDITOR" na komputerze, konieczne jest jego odinstalowanie. Odinstalowanie programu oraz sterowników przebiega oddzielnie.

Letatwin PC Editor - InstallShiel	d Wizard
ی	Welcome to the InstallShield Wizard for Letatwin PC Editor
	The InstallShield Wizard will install Letatwin PC Editor on your computer. To continue, click Next.
	< Back Next > Cancel

W czasie instalacji, koniecznym jest wybranie modelu i nazwy, wybierz LM-550 i właściwą nazwę modelu, po sprawdzeniu etykiety na spodzie drukarki.



AKCESORIA DO OKABLOWANIA KOŃCÓWKI KABLOWE NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW ROZDZIELNICE I OBUDOWY









NIP : 726-01-29-071, Regon: 473076927, KRS: 0000132427 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy ZAE ERGOM: 10.400.000,00 zł Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. II O/Łódź 39 1090 1304 0000 0000 3000 5564



**(** +48 ) 801 000 275

🛚 bok@ergom.com



Letatwin PC Editor - InstallShield Wizard		×
Setup Type		
Select a formal model name of LM-550A/PC th # The formal model name is on the back side To continue, click Next.	nat you purchased. of LM-550A/PC.	
C LM-550A/PC A12-C	🔘 LM-550A/PC A11 T	
C LM-550A/PC BS	C LM-550A/PC A12 TH	
IM-550A/PC CE	C LM-550A/PC SASO	
C LM-550A/PC C72	IM-550A/PC (IND)	
© LM-550A/PC A11		
InstallShield	< Back Next >	Cancel

Następnie wybierz odpowiedni język:





50	FR	GN	®
		UU	

**(** +48 ) 801 000 275

🛛 bok@ergom.com



Letatwin PC Editor - InstallShield Wizard	
Language Selection	
Select the software operation language.	
🔘 English	🔘 Russian
🔘 German	🔘 Turkish
🔘 French	Polish
🔘 Spanish	
🗇 Italian	
InstallShield	
	< Back Next > Cancel

- Kontynuuj proces instalacji, stosownie do wyświetlanych komunikatów na komputerze.
  - Restart komputera. Instalacja zakończona.
- 2. INSTALOWANIE STEROWNIKÓW DRUKARKI
- Przed instalacją sterowników drukarki, "LETATWIN PC EDITOR", zakończyć działanie innych programów
  - **Uwaga:** Jeśli została zainstalowana poprzednia wersja sterowników drukarki, konieczne jest ich odinstalowanie. Odinstalowanie programu oraz sterowników przebiega oddzielnie z poziomu aplikacji instalującej sterowniki.
    - Otwórz zapisany folder z plikami instalacyjnymi, pojawią się następujące pliki:







**(** +48 ) 801 000 275





Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
🐌 aplikacja	2019-01-09 14:11	Folder plików	
📔 sterowniki	2019-01-09 14:13	Folder plików	
🗊 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 32 bit	2019-01-09 14:15	Skrót	3 KB
🗊 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 64 bit	2019-01-09 14:16	Skrót	3 KB
📧 Start aplikacji	2019-01-09 14:17	Skrót	3 KB

Uruchom podwójnym kliknięciem plik "Aktualizacja sterowników dla systemów WIN 64 bit" (dla 64 bit-owych systemów operacyjnych) lub plik "Aktualizacja sterowników dla systemów WIN 32 bit" (dla 32 bit-owych systemów operacyjnych).

Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
\mu aplikacja	2019-01-09 14:11	Folder plików	
퉬 sterowniki	2019-01-09 14:13	Folder plików	
📧 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 32 bit	2019-01-09 14:15	Skrót	3 KB
🔝 Aktualizacja sterowników do drukarki dla systemów WIN 64 bit	2019-01-09 14:16	Skrót	3 KB
📧 Start aplikacji	2019-01-09 14:17	Skrót	3 KB

 Połącz drukarkę LM-550A/PC do komputera przewodem USB, następnie włącz drukarkę. Wybierz materiał, na którym będzie drukowane.

Naciśnij OPTION.

Wyświetla się ekran wejściowy [BEZPOŚREDNIE DRUKOWANIE Z KOMPUTERA].

BEZPOSREDNIE DRUKOWANIE Komputera	2
PRZESYŁANIE DANYCH Z KOMPUTERA	
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE	

Naciśnij klawisz ▲/▼ by wybrać "PRZESYŁANIE DANYCH Z KOMPUTERA".

BEZPOŚREDNIE DRUKOWANIE Z Komputera Wr<del>ańswatano: Danwightzi komputera</del> Ustawienia zaawansowane









- Naciśnij ENTER
- Naciśnij klawisze▲/▼ by wybrać "TAK".

USUNĄČ	PLIKI	WEJSCIOWE
	<u>nak</u>	NIE

- Naciśnij ENTER
- Wyświetlony jest komunikat, który informuje, że drukarka jest gotowa do przyjęcia danych z komputera

LPOŁĄCZENIE	Z	KOMPUTEREMJ

## GOTOWY DO PRZESYŁU DANYCH

- Rozpocznij instalowanie sterowników drukarki, przez kliknięcie "Installation of the driver".
  - **Uwaga:** Odinstalowanie poprzednich sterowników możliwe jest przez kliknięcie "Uninstallation of driver.







bok@ergom.com





Wybierz model drukarki dla jakiej mają być zainstalowane sterowniki





NIP : 726-01-29-071, Regon: 473076927, KRS: 0000132427 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy ZAE ERGOM: 10.400.000,00 zł Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. II O/Łódź 39 1090 1304 0000 0000 3000 5564



🕻 (+48) 801 000 275

🛚 bok@ergom.com



MAX Print System Install	
INISTALL	Select from the following list the model you want to install, and click on [Next >]. List of models MAX LM-550  When installing the driver with USB connection, make sure to connect a USB cable and turn on the machine before pressing the "Next" button below.
MAX <sub>®</sub>	Next > Anuluj

Kontynuuj proces instalacji, stosownie do wyświetlanych komunikatów na komputerze.(Wiadomość wyświetlana dla oprogramowania Windows Vista) **Uwaga:** Gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat, kontynuuj proces instalacji, przez kliknięcie [Continue Anyway] or [Yes].

Pomimo ostrzegającego komunikatu, program może być wykorzystywany bez problemów







www.ergom.com

Software Installation	
The software yo testing to verify i <u>this testing is imp</u> Continuing yo or destabilize either immedia recommends to contact the so passed Windo	u are installing has not passed Windows Logo ts compatibility with Windows XP. ( <u>Tell me why</u> portant.) our installation of this software may impair the correct operation of your system ately or in the future. Microsoft strongly that you stop this installation now and oftware vendor for software that has ows Logo testing.
	Continue Anyway STOP Installation

- Gdy wyświetla się następujący komunikat na komputerze, Wybierz [Yes. Restarts immediately. (restartuj computer)], potem kliknij koniec [Finish].
- Restart komputera. Instalacja zakończona.



